

Műszaki információk
Gyűjtősínre ültetett készülékek, teljesítményvesztés

A termékbe beépített eszközök	Méret	Névleges áram	Pólusonkénti teljesítményvesztés névleges áramerhelés mellett
-------------------------------	-------	---------------	---

Késes biztosító aljzat szerelőlapon

Mi 74...	NH 00	160 A	4,2 W
Mi 74...	NH 1	250 A	4,4 W
Mi 74...	NH 2	400 A	7,0 W

Biztosító szakaszoló kapcsoló szerelőlapon

FP 74...	NH 00C	125 A	1,7 W
FP 74...	NH 1	250 A	4,7 W
Mi 75...	NH 00	160 A	2,6 W
Mi 75...	NH 1	250 A	4,7 W
Mi 75...	NH 2	400 A	7,3 W
Mi 75...	NH 3	630 A	12,0 W

Terheléskapcsoló

Mi 77103, Mi 77104, Mi 77106, FP 5101, FP 5103	-	63 A	2 W
Mi 77210, Mi 77213, Mi 77214, FP 5102, FP 5104	-	100 A	3 W
FP 5201, FP 5202	-	125 A	1,8 W
Mi 77256, Mi 77257, Mi 77456, Mi 77457	-	160 A	3 W
FP 5211, FP 5213	-	160 A	3 W
Mi 77455, Mi 77454, FP 5312	-	250 A	5,8 W
Mi 77445, Mi 77846	-	400 A	10,8 W
Mi 77665, Mi 77865, Mi 77866	-	630 A	30,9 W

Megszakító

Mi 77431	-	160 A	13,95 W
FP 5216	-	160 A	13,95 W
Mi 77432	-	250 A	18,75 W
FP 5325	-	250 A	18,75 W
Mi 77434	-	400 A	19,2 W
Mi 77836	-	630 A	39,69 W

Gyűjtősínek ráültetett készülékek nélkül	A gyűjtősín névleges árama	A gyűjtősín teljesítményvesztése névleges áramerhelés mellett
--	----------------------------	---

FP 3212, FP 3402, Mi 76x52, Mi 76x57, Mi 76202, Mi 76203	250 A	42,7 W/m
Mi 76x55, Mi 76x58, Mi 76204, Mi 76205	400 A	63,8 W/m
Mi 76x56, Mi 76x59, Mi 76206, Mi 76207	630 A	102,3 W/m

Műszaki információk
Gyűjtősínre ültetett készülékek, teljesítményvesztés

Névleges áram	Méret	Névleges áram	Pólusonkénti teljesítményvesztés névleges áramerhelés mellett
---------------	-------	---------------	---

Gyűjtősínre ültetett NH-képes biztosító aljzat

Mi 76212, Mi 76422, Mi 76432, Mi 76461, Mi 76213, Mi 76423, Mi 76433, Mi 76462, Mi 76214, Mi 76424, Mi 76436, Mi 76463,	NH 00	160 A	4,6 W
Mi 76472, Mi 76474, Mi 76475,	NH 1	250 A	7,3 W
Mi 76476, Mi 76477	NH 2	400 A	18,6 W

Gyűjtősínre ültetett biztosítós terhelésszakaszoló

FP 3226, FP 3426	NH 00C	125 A	4,6 W
Mi 76226, Mi 76265, Mi 76426, Mi 76436, Mi 76465, Mi 76632, Mi 76642, Mi 76227, Mi 76266, Mi 76427, Mi 76437, Mi 76466, Mi 76634, Mi 76644, Mi 76228, Mi 76267, Mi 76428, Mi 76438, Mi 76467, Mi 76636, Mi 76646,	NH 00	160 A	5,9 W
Mi 76478, Mi 76479, Mi 76480	NH 1	250 A	8,6 W

Gyűjtősínre ültetett Diazed biztosító aljzat

Mi 73225, Mi 73220, Mi 73425, Mi 73426, Mi 73226, Mi 73221, Mi 73423, Mi 73427, Mi 73227, Mi 73222, Mi 73424, Mi 73428	DII	25 A	0,4 W
Mi 73263, Mi 73260, Mi 73463, Mi 73264, Mi 73261, Mi 73464, Mi 73265, Mi 73262, Mi 73465	DIII	63 A	3,3 W
FP 3235, FP 3435, Mi 73235, Mi 73230, Mi 73435, Mi 73266, Mi 73236, Mi 73231, Mi 73436, Mi 73267, Mi 73237, Mi 73232, Mi 73437	D02	63 A	2,0 W

Gyűjtősínre ültetett nagy megszakítóképességű (HRC) biztosítós terhelésszakaszoló

Mi 73266, Mi 73267	D02	63 A	3,5 W
--------------------	-----	------	-------

Olvadóbiztosítós készülékek megengedett legnagyobb teljesítményvesztése

NH 00	12 W
NH 1	23 W
NH 2	34 W

Megjegyzés: Vegye figyelembe a gyártók adatait a biztosító aljzatok teljesítményvesztéséről.